

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja systemu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Elektryka
ADRES INWESTYCJI : ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Gdańsku
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2014

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż rozdzielnic TK 0.1, rozbudowa TK oraz RG						
2	Montaż aparatury instalacyjnej						
3	Okablowanie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	201.0197		
2.	robocizna	r-g	1.5000		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Gniazdo K45 DATA angielskie 16A	szt.	92.0000		
2.	Gniazdo K45 DATA z kluczykiem 16A	szt.	56.0000		
3.	Gniazdo K45 zwykłe	szt.	13.0000		
4.	Licznik energii elektrycznej	szt.	2.0000		
5.	Ogranicznik przepięć typu 2	szt.	1.0000		
6.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02	szt.	1.0000		
7.	Rozłącznik izolacyjny 100A	szt.	1.0000		
8.	rury PCV 50	m	208.0000		
9.	tablice rozdzielcze	szt.	1.0000		
10.	Uchwyty do rur z PVC o średnicy 50	szt.	105.0000		
11.	Wyłącznik nadprądowy B16 1P	szt.	23.0000		
12.	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC 25A 4P 30mA	szt.	1.0000		
13.	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC 40A 2P 30mA	szt.	10.0000		
14.	YDYżo 3x2,5	m	960.0000		
15.	YDYżo 5x6	m	50.0000		
16.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż rozdzielnicy TK 0.1, rozbudowa TK oraz RG			
1	KNNR 5 d.1 0404-03	Montaż obudowy do rozdzielnicy TK 0.1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0407-03	wyposażenie TK 0.1 w aparaty elektryczne	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNNR 5 d.1 0407-03	wyposażenie istn. TK w aparaty elektryczne	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5 d.1 0406-01	Doposażenie RG	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Montaż aparatury instalacyjnej			
5	KNR AT-21 d.2 0107-01	Montaż Gniazd podłogowych	szt.		
		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KNNR 5 d.2 0308-02	Montaż Gniazd	szt.		
		105	szt.	105.000	
				RAZEM	105.000
3		Okablowanie			
7	KNR 4-03 d.3 1001-11	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur PCV	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNR 5-08 d.3 0108-04	Rury PCV układane p/t	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 5-08 d.3 0101-10 analiza indywidualna	Montaż uchwytów pod rury pcv	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 5-08 d.3 0110-04	Rury pcv montaż do gotowych uchwytów	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody układane w rurkach instalacyjnych	m		
		225	m	225.000	
				RAZEM	225.000
12	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody układane w rurkach instalacyjnych n/t	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNNR 5 d.3 0209-04	Przewody układane w korytkach	m		
		710	m	710.000	
				RAZEM	710.000
14	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania	prób.		
		15	prób.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000